

MFP8 Cat.6_A AWG24-22/1, AWG27-22/7 & MFP8 Cat.6_A AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

1 **S/FTP** min. 50 mm

U/FTP min. 100 mm

SF/UTP min. 50 mm

Absolierlänge / Stripping length

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

Geflechtschirm nach hinten legen /
fold braided shield backwards

Beilaufdraht gewickelt
Drain wire wrapped

2 **T568A** Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

Paarabschirmung bis auf max. 5 mm entfernen

Kabelseite 2 / cable end 2

T568B presort pairs

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

remove pair screen to max. 5 mm

Kabelseite 2 / cable end 2

3 **S/FTP, U/FTP und / and SF/UTP**

Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø1,0 - 1,6 mm

Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø 0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen /
untwist and insert pairs into the wire manager

4 N00000A0013

Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"

N00000B0020

Parallel-Presswerkzeug
Parallel Press Tool

5 Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

cut all wires protruding max. 0,5 mm

6 Montagehilfe entfernen

remove assembly aid

7

ca. 18 mm

8 Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden /
wire manager can be brought to end position by means of screen cover

T568A

T568B

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

9 Gehäuseteile verrasten

press housing parts until snap-in

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

Anschluss/Connection		Anwendung/Application					
Farbcode Colour code T568		PROFINET	RM45 PIN Nr./No.	10B7/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G	O	O	2	•	•		
W - O	W - G	W	3	•	•		
BL	BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5		•	•	•
O	G	BL	6		•	•	•
W - BR	W - BR	-	7		•	•	•
BR	BR	-	8		•	•	•

D B05030A0365f 8.07.2013 © by Telegärtner